

MAXEL

Armaturer för professionella belysningsystem

Box 8056
Avestagatan 35
163 08 Spånga

Phone +46 (0)8 445 74 40
Fax +46 (0)8 36 99 30
info@maxel.se

MONTERINGSANVISNING 12V

DAYTONA IP21 Art: 18001-18003

Enr: 7471578-7471579


DAYTONA IP44 Art: 18030-18031

Enr: 7471588-7471589

Höjd	120 mm
Ytterdiameter	90 mm
Hålmått	84 mm
Kapslingsklass	IP21 / IP44
Watt	Max 35W
Spänning	12V
Socket	GU 5,3



Denna symbol anger det minsta tillåtna avstånd mellan ljuskälla och belyst föremål.




INSTALLATIONS INSTRUKTIONER OCH ELEKTRISKA KOMPONENTER

- Gör ett hål i taket. Sätt in armaturens bakre del. Sätt in ljuskällan i framdelen. Montera lamphållaren på ljuskällan.
- Vid installation av IP44 modellen skall glaset ligga mellan armaturhuset och ljuskällan.
- Max taktjocklek 20 mm, fritt runt armaturen 50 mm.
- Staget skall alltid monteras med kopplingspunkt i armaturen.
- Slå alltid ifrån huvudströmbrytaren före installation, underhåll eller lampbyte. Använd alltid lampa av angiven typ och effekt eller lägre vid byte.
- Används minst 90 graders anslutningskabel.



VID MONTERING I ISOLERADE TAK

- 35W
Armaturen uppfyller kraven för F-märkning med tak i isolering i kombination med säkerhetsbox 200 art.nr 2997 E-nr: 74 659 98.
- 35W med trafo i säkerhetsboxen.
Armaturen uppfyller kraven för F-märkning med tak i isolering i kombination med säkerhetsbox 5023 art.nr 2972 E-nr: 74 659 99. Transformatorn måste vara i TA55 utförande (55 grader).



SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Gällande föreskrifter skall alltid följas och sparas för framtida bruk.
- Armaturen är godkänd enligt EN 60598-1, EN 60598-2
- Installation skall göras av behörig elektriker.
- Produkten får inte modifieras.
- Armaturen får inte övertäckas med isolermattor eller dylikt.
- Skadade säkerhetsglas eller eventuellt skadade delar ska bytas ut innan anslutning sker.
- Armaturen får endast monteras i tätt tak där vatten ej kan tränga in i armaturen.
- Armaturen får ej seriekopplas.
- Förbrukade elektriska avfallsprodukter får ej kastas med hushållsavfall utan lämnas på återvinningscentral.

SPÄNNINGSFALLSTABELL

Kabel area Längd	1mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²	4mm ²	6mm ²	10mm ²
1m	120W	120W	200W*	240W*	300W*	420W*
2m	80W	110W	200W	240W*	300W*	420W*
4m	40W	55W	100W	160W	250W	400W
6m	25W	35W	65W	100W	160W	250W
8m	20W	25W	50W	80W	120W	200W
10m	15W	20W	40W	60W	100W	150W

Vid frågor kontakta oss gärna.